
GB FLOODLIGHT ON TRIPOD INSTRUCTION


TIROSS® TS1930
TS1931

Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way .These instructions should be properly preserved for future reference.



Parts identification:

A. plastic handle
B. portable bracket
C. lamp body
D. lamp body fixing frame
E. fixed nut
F. "I" support



Main construction Data:

Type:	Rated Power:	Lumen	Weight	Maximum projected area	Dimensions (mm)		
					L	W	H
TS1930	maks. 20W	1500 lm	0,94 kg	58 cm^2	214	183	254
TS1931	maks. 30W	2200 lm	1,48 kg	118 cm^2	214	183	298
Remark:	Electric shock protection class: External light protection class: IP65 Rated voltage: 220-240V~ 50Hz Power cord: H05RN-F 3G 1.0 mm^2						

Electrical Safety

This LED floodlight must be earthed. If it becomes necessary to re-wire the plug please follow these guidelines. Always secure wires in plug terminals carefully. Make sure the cable is firmly located in the cord grip. NEVER connect the green & yellow wire to any terminal other than one marked with the earth symbol "E"or ⏚. Regularly inspect all electrical connections and wiring for damage. Any faults should be immediately rectified before further use of this floodlight. Always have the wiring and connections checked by a qualified electrician. In use, ensure all wiring and extension cables are kept clear of any cutting tools, sharp objects and any other potential hazard such as wet floors, chemicals, solvents etc.

NOTE: If your mains wiring differs in any way. Consult a qualified electrician. Always ensure that the mains supply voltage is correct. Always replace the fuse with one of an identical rating.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged,it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to Avoid a hazard.

CAUTION! This unit can become extremely hot whilst in operation; do not touch the unit until it has had time to cool down, Make sure this floodlight are far enough away from any combustible materials and/or surfaces, Make sure there is adequate ventilation to aid heat dissipation.

Safety instructions:

1. Don't touch the hot surface by hand during adjustment and normal operation because of high temperature.
2. Far away from the products easy to burn or burst.
3. Don't look at the bulbs directly with eyes.
4. Don't use the item without glass and stand.
5. Replace any cracked protective shield.
6. The bulbs couldn't exceed the rated power.
7. The distance between the item and the objects must be more than 1M


Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


LT LED LEMPOS SU TRIJŲ KOJELIŲ STOVU NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TIROSS® TS1930 TS1931

Dėmesio: Norint tinkamai atlikti surinkimo darbus reikia atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir laikyti jas kaip reikiamos informacijos šaltinį.



Lempos elementai:
A. Antdėklas pagamintas iš plastiko.
B. Rankena pernešimui
C. Lempos korpusas
D. Rėmas lempos korpuso tvirtinimui
E. Tvirtinimo veržlė
F. Pagrindas „I"



Specifikacijos:

Tipas	Nominali galia:	Šviesumas	Svoris	Maksimalus apšviestas plotas	Išmatavimai [mm]		
					L	W	H
TS1930	maks. 20W	1500 lm	0,94 kg	58 cm²	214	183	254
TS1931	maks. 30W	2200 lm	1,48 kg	118 cm²	214	183	298
Dėmesio:	Apsaugos nuo elektros smūgio klasė: Išorinio apšvietimo apsaugos klasė: IP65 Nominali įtampa: 220–240 V AC, 50 Hz Maitinimo kabelis; H05RN-F 3G 1,0 mm²						

Elektros sauga:
LED lempa turi būti įžeminta. Jei būtina pakartotinai prijungti kištuko kabelius, reikia laikytis šių rekomendacijų. Kabeliai turi būti tinkamai prijungti prie kištukinių jungčių. Kabelį reikia įdėti į laikiklį. NEGALIMA jungti žaliai geltono kabelio prie kitos jungties nei pažymėta simboliu „E" arba ⏚. Reguliariai tikrinti visas jungtis ir kabelius dėl galimų žalų aptikimo. Defektai turi būti suremontuoti prieš lempos naudojimą. Kabelius ir jungtis visada turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas. Naudojant lempą, visus laidus ir prailgintuvus reikia dėti atokiau nuo pjovimo įrankių, aštrų daiktų ir kitų pavojų sukeliančių elementų, tokių kaip drėgnos grindys, cheminės medžiagos, tirpikliai ir tt.

DĖMESIO: Neįprastos vietinės elektros instaliacijos atveju reikia pasitarti su kvalifikuotu elektriku. Visada reikia įsitikinti, kad maitinimo įtampa yra teisinga. Perdegusį saugiklis visada pakeisti tokių pačių parametrų saugikliu.
Jei išorinis lempos kabelis yra sugadintas, jį turėtų pakeisti gamintojas, jo remontų centras arba kvalifikuotas personalas. Šios rekomendacijos nesilaikymas gali sukelti pavojų.

ĮSPĖJIMAS! Šis įrenginys po įjungimo gali būti labai karštas. Negalima liesti prietaiso (palaukti, kol jis atvės.) Laikyti tinkamą atstumą tarp prietaiso ir degių medžiagų ir (arba) paviršių, bei užtikrinti šilumą išsklaidančią ventiliaciją.

Saugos nurodymai:
1. Nustatant ar naudojant įrenginį neliesti karštų prietaiso dalių ranka.
2. Laikyti tinkamą atstumą tarp prietaiso ir produktų, kurie gali sudegti arba sutrūkti.
3. Nežiūrėti tiesiai į šviesos spindulį, kurį skleidžia lempa.
4. Nenaudoti prietaiso be stiklo plokštės ir stovo.
5. Sutrūkimo atveju gaubtą nedelsiant iškeisti.
6. Negalima viršyti nominalios lempos galios.
7. Išlaikyti bent 1 m atstumą tarp įrenginio ir kitų objektų.


Teisingas panaudoto prietaiso šalinimas
Šis simbolis reiškia, kad gaminys Europos Sąjungoje neturėtų būti šalinamas su komunalinėmis atliekomis. Norint pašalinti neigiamą nekontroliuojamo atliekų šalinimo poveikį aplinkai ar sveikatai, atliekos turi būti tinkamai perdirbtos ir reikia skatinti medžiagų atgavimą. Panaudotą prietaisą reikia grąžinti į nurodytą vietą arba reikia susisiekti su mažmenininku, iš kurio gaminys buvo įsigytas. Tai leis gaminį perdirbti ekologiškai saugiu būdu.

www.tiross.com


GB GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE LED-LEUCHTE AUF EINEM DREIBEINSTATIV

TIROSS® TS1930 TS1931

Achtung: Um korrekt die Montagearbeiten durchzuführen, ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und als Quelle der Referenzinformationen aufzubewahren.



Lampenelemente:
A. Verkleidung aus Kunststoff
B. Handgriff
C. Leuchtkörper
D. Rahmen für die Befestigung des Leuchtkörpers
F. Fuß "I"



Main construction Data:

Typ	Nennleistung	Lumen	Gewicht	Der maximal zu beleuchtende Bereich	Abmessungen [mm]		
					L	W	H
TS1930	maks. 20W	1500 lm	0,94 kg	58 cm²	214	183	254
TS1931	maks. 30W	2200 lm	1,48 kg	118 cm²	214	183	298
Achtung:	Stromschlagschutz-Klasse: Schutzartklasse für Außenbeleuchtung: IP65 Nennspannung: 220–240 V AC, 50 Hz Stromversorgungskabel: H05RN-F 3G1.0 mm²						


Elektrische Sicherheit:
Die LED-Leuchte muss geerdet werden. Falls ein neuer Anschluss der Steckerleitungen vorgenommen werden muss, sind die unten aufgeführten Empfehlungen zu befolgen. Die Kabelleitungen sind fachgerecht mit den Steckerklemmen zu verbinden. Das Kabel ist durch die Schelle zu führen. Das gelb-grüne Kabel DARF NICHT an eine andere Klemme, als die mit dem Erdungssymbol „E" oder ⏚ angeschlossen werden. Alle Anschlüsse und Elektroleitungen sind regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen. Vor dem erneuten Benutzen der Leuchte sind alle Beschädigungen zu beseitigen. Alle Anschlüsse und Elektroleitungen sind von einem fachmännisch ausgebildeten Elektriker zu prüfen. Bei Benutzen der Leuchte ist daran zu denken, dass alle Stromversorgungs- und Verlängerungskabel fern von Schneidegeräten, scharfen Werkzeugen und sonstigen potentiellen Gefahren, wie feuchte Fussböden, Chemikalien, Verdünner usw. verlegt werden.
ACHTUNG: Ist die standörtliche elektrische Installation untypisch, ist ein fachmännisch ausgebildeter Elektriker zu konsultieren. Es ist immer sicherzustellen, dass die elektrische Netzspannung entsprechend ist. Eine durchgebrannte Sicherung ist gegen eine Sicherung von gleichen Parametern auszutauschen.
Ein beschädigtes Stromversorgungskabel ist immer vom Hersteller, seinem lokalen Kundenservice oder von einem fachmännisch ausgebildeten Elektriker auszutauschen. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlung kann eine Gefahr herbeiführen.
Warnung: Während des Betriebes kann das Gerät sehr heiß werden. Man darf das Gerät nicht anfassen (es ist abzuwarten, bis es abgekühlt ist). Zwischen dem Gerät und insbesondere leicht brennbaren Materialien und/oder Oberflächen ist für einen Sicherheitsabstand und für eine wärmedämmende Lüftung zu sorgen.
Die Sicherheit betreffende Empfehlungen:
1. Während der Einstellung oder Bedienung des Gerätes dürfen seine heißen Bestandteile nicht berührt werden.
2. Es ist ein Abstand zwischen dem Gerät und leicht brennbaren oder hitzeunbeständigen Materialien einzuhalten.
3. Der direkte Blick in den von der Leuchte zu emittierenden Lichtstrahl ist zu vermeiden.
4. Das Gerät darf ohne Schutzglas und Stativ nicht benutzt werden.
5. Im Falle einer Beschädigung ist das Gehäuse unumgänglich auszutauschen.
6. Die Nennleistung der Leuchte darf nicht überschritten werden.
7. Zwischen dem Gerät und sonstigen Gegenständen ist ein Abstand von mindestens 1 m einzuhalten.

Ordnungsgemäße Entsorgung des verbrauchten Produkts
Das Symbol bedeutet, dass nach den Vorschriften der Europäischen Union das Produkt nicht dem Kommunalabfall zuzuführen ist. Um den schädigenden Einfluss der unkontrollierten Entsorgung auf die Umwelt oder die Gesundheit auszuschließen, sind die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen, um die Materialwiedergewinnung zu fördern. Das verbrauchte Gerät ist der geeigneten Sammelstelle zuzuführen oder nach Rücksprache mit dem Verkäufer, entsprechend seiner Anweisung zu entsorgen. Dadurch wird das für die Umwelt sichere Recycling des Produkts hergestellt.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY LED NA STATYWIE TRÓJNOŻNYM


TIROSS® TS1930
TS1931

Uwaga: Aby prawidłowo wykonać prace montażowe, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je jako źródło informacji referencyjnych.



Elementy lampy:

A. Okładzina z tworzywa sztucznego
B. Uchwyt do przenoszenia
C. Korpus lampy
D. Rama do mocowania korpusu lampy
E. Nakrętka mocująca
F. Podstawa „I"



Specyfikacje:

Typ	Moc:	Šviesumas	Waga	Maksimalus apšviestas plotas	Išmatavimai [mm]		
					L	W	H
TS1930	maks. 20W	1500 lm	0,94 kg	58 cm^2	214	183	254
TS1931	maks. 30W	2200 lm	1,48 kg	118 cm^2	214	183	298
Uwaga:	Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I Klasa ochrony oświetlenia zewnętrznego: IP65 Napięcie znamionowe: 220–240 V AC, 50 Hz 2 Przewód zasilający: H05RN-F 3G 1,0 mm^2						

Bezpieczeństwo elektryczne:
Lampa LED musi być uziemiona. Jeżeli konieczne będzie ponowne podłączenie przewodów wtyczki, należy uwzględnić poniższe zalecenia. Przewody powinny być prawidłowo podłączone do zacisków wtyczki. Przewód należy umieścić w obejmie. NIE WOLNO podłączać zielono-żółtego przewodu do zacisku innego niż zacisk oznaczony symbolem uziemienia „E" lub ⏚. Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i przewody elektryczne w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Usterki należy niezwłocznie naprawiać przed ponownym użyciem lampy. Przewody i połączenia powinny być zawsze sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka. Podczas korzystania z lampy wszystkie przewody i przedłużacze powinny być ułożone z dala od narzędzi tnących, ostrych przedmiotów i innych potencjalnych zagrożeń, takich jak wilgotne podłogi, chemikalia, rozpuszczalniki itp.

UWAGA: W przypadku nietypowej lokalnej instalacji sieci elektrycznej należy z wykwalifikowanym elektrykiem. Należy zawsze upewniać się, że napięcie sieci prawidłowe. Przepalony bezpiecznik należy zawsze wymieniać na bezpiecznik parametrach.
Jeżeli zewnętrzny przewód lampy jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy lub wykwalifikowany personel. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować zagrożenie.

PRZESTROGA: To urządzenie może być bardzo gorące po uruchomieniu. Nie wolno dotykać urządzenia (należy poczekać na jego ochłodzenie). Należy zachować odpowiedni odstęp między urządzeniem a materiałami i/lub powierzchniami łatwopalnymi i zapewnić wentylację umożliwiającą rozpraszanie ciepła.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
1. Nie wolno dotykać gorących elementów urządzenia ręką podczas regulacji i obsługi urządzenia.
2. Należy zachować między urządzeniem a produktami, które mogą ulec spaleniu lub pęknięciu.
3. Nie wolno spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła emitowanego przez lampę.
4. Nie wolno używać urządzenia bez płyty szklanej i statywu.
5. Należy niezwłocznie wymieniać osłonę w przypadku pęknięcia.
6. Nie wolno przekraczać znamionowej mocy lampy.
7. Należy zachować odległość co najmniej 1 m między urządzeniem a innymi przedmiotami.

Prawidłowa utylizacja zużytego urządzenia
Ten symbol oznacza, żeprodukt nie powinien być usuwany razem zodpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Aby wykluczyć niekorzystny wpływ niekontrolowanej utylizacji odpadów na środowisko lub zdrowie, należy prawidłowo recyklować odpady i wspierać odzysk materiałów. Należy zwrócić zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, od którego produkt został zakupiony. Umożliwi to recykling produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.